

# DIVAR IP 7000 2U

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Комплексное полнофункциональное решение управления видео с защитой RAID-5 с поддержкой до 128 каналов
- ▶ Готовая к работе сразу после распаковки IP-система управления видео с объемом хранения 16 ТБ (8 по 2 ТБ)
- ▶ Надежная и безопасная работа — мгновенный доступ к видео в реальном времени
- ▶ Мгновенный поиск того, что вам нужно
- ▶ Расширенное пользовательское управление и управление сигналами тревоги

DIVAR IP 7000 2U — это доступная по цене, простая и надежная комплексная система управления для сетевых систем видеонаблюдения с поддержкой до 128 камер (с предустановленной лицензией на 32 канала). DIVAR IP 7000 2U — это интеллектуальное устройство хранения данных IP, оснащенное полным решением Bosch VMS (Video Management System) и программным обеспечением Bosch Video Recording Manager, которое устраняет необходимость в отдельном сервере NVR (сетевом видеорегистраторе) и сети хранения, снижая общую стоимость владения до 45 %.

DIVAR IP 7000 2U — блок для установки в стойку высотой 2HU, который объединяет передовые технологии управления и современное управление записью в одно экономичное, готовое к подключению IP-устройство видеозаписи. Это устройство предназначено для клиентов, которые ориентируются на новейшие ИТ-разработки и которым необходим современный сетевой видеорегистратор «второго поколения».

## Обзор системы

Устройство DIVAR IP 7000 2U обладает энергосберегающей интегрированной конструкцией, которая отличается уменьшенным количеством возможных точек сбоя и превосходным качеством Bosch в каждой детали. Благодаря использованию жестких дисков с устойчивой к ошибкам конфигурацией RAID-5, которые предназначены для применения на предприятиях, двойных сетевых портов Gigabit Ethernet, 4 ГБ памяти системы и четырехъядерного процессора Intel Pentium, устройства обеспечивают высокую производительность по весьма доступной цене. Простое в установке устройство DIVAR IP 7000 2U поддерживает использование мастеров настройки и централизованную конфигурацию, что позволяет сократить время установки до 45 %. Все компоненты предварительно установлены и имеют предустановленную лицензию. Достаточно подключить устройство DIVAR IP 7000 2U к сети и включить питание — и можно начинать запись без дополнительной настройки.

Bosch Video Management System управляет всеми IP и цифровыми видео- и аудиоданными, а также всеми данными безопасности, передаваемыми по IP-сети. Она эффективно объединяет IP-камеры и кодеры, обеспечивает управление событиями и предупреждениями на уровне системы, мониторинг работоспособности системы, а также управление пользователями и приоритетами.

## Функции

Устройство DIVAR IP 7000 2U оснащено энергосберегающими резервными источниками питания с возможностью быстрой замены через переднюю панель, а также жесткими дисками SATA-II с возможностью горячей замены, обеспечивающими совокупный объем хранения 16 ТБ. Все системное программное обеспечение предварительно установлено и активировано — это устройство управления видеосистемами готово к немедленному использованию. В системе используется ОС Microsoft Windows Server 2008 R2.

### Мгновенный доступ к видео в реальном времени.

Просмотр видео высокого качества в режиме HD независимо от подключения с низкой или ограниченной пропускной способностью. Технология Dynamic Transcoding обеспечивает немедленный просмотр видео в любое время и из любой точки. Dynamic Transcoding извлекает данные из DIVAR IP 7000 и последовательно декодирует и распаковывает поток данных для низкой скорости передачи в соответствии с пропускной способностью подключения. При паузе воспроизведения функция мгновенного улучшения отображения деталей сразу же отображает видео в формате Full HD.

### Управление

После загрузки система предложит мгновенный доступ к приложению управления Bosch VMS через настраиваемый графический интерфейс пользователя. Возможность использования одного централизованного графического интерфейса пользователя для настройки и управления операциями снижает требования к установке и обучению, а также способствует снижению расходов на текущее управление системой.

### Управление ИТ-инфраструктурой

Microsoft Windows Server 2008 R2 предоставляет простой, интуитивный интерфейс пользователя для настройки системы и унифицированного управления устройствами. Администраторы и ИТ-специалисты оценят возможность управления устройствами DIVAR IP 7000 с помощью встроенного набора средств Microsoft System Center Suite. Возможность использования одного централизованного инструмента для настройки и управления операциями снижает требования к

установке и обучению, а также способствует снижению расходов на текущее управление системой.

### Качество Bosch

Все продукты Bosch проходят самые всесторонние и строгие в отрасли комплексные испытания на надежность. Наши продукты для видеозаписи подвергаются экстремальным температурам, напряжениям и вибрациям в целях определения настоящих эксплуатационных ограничений, чтобы наши клиенты были уверены в их долгосрочной надежной работе. Компания Bosch неизменно заботится о поддержке каждого своего продукта, предоставляя комплексную трехлетнюю гарантию и круглосуточную техническую поддержку.

## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Европа	CE	DIVAR IP 6000/7000
США	UL	DIVAR IP 6000/7000 2U

## Замечания по установке/конфигурации

DIVAR IP 7000 2U поставляются предварительно настроенными в стандартной конфигурации RAID-5 с семью логическими устройствами (LUN) и соответствуют указанным ниже техническим характеристикам.

Полная емкость	Полезная емкость	Полоса пропускания	Модули BVIP
8 по 2 ТБ	12930 ГБ	200 Мбит/с	32+

Эти значения относятся к механизму записи Bosch VMS; полезная емкость относится к конфигурации RAID-5 без горячего резерва; значение 32+ для подключенных модулей BVIP указывает число параллельных записывающих камер плюс восемь сеансов для воспроизведения. Объем памяти можно увеличить за счет добавления до четырех блоков DIVAR IP 6000 в качестве расширения.

Устройство DIVAR IP 7000 2U можно расширить при помощи 8-канальных лицензий (MBV-XCHAN-DIP) с поддержкой до 64 каналов, используя стандартную базовую лицензию (предустановлена).

Устройство можно расширить для поддержки 128 каналов путем дополнительного приобретения базовой лицензии расширения (MBV-BXPAN-DIP) плюс соответствующих 8-канальных лицензий (MBV-XCHAN-DIP).

Ознакомьтесь со сведениями по количеству предустановленных лицензий и верхнего предела каждой для стандартных систем:

	Предустановленные лицензии	Верхний предел
Клиентские рабочие станции	5	10
Системы DVR/BRS	1	10
Клавиатуры CCTV	1	10
Клиенты поиска в архиве	5	10
Клиент мобильного видеосервиса	1	2

Подробнее см. в **дополнительном программном обеспечении** в разделе **Информация для заказа**.



#### Замечания

Версия носителя для восстановления устройства, используемого в системах DIVAR IP, поддерживает только полностью развернутые системы.



#### Замечания

Компания Bosch не несет ответственности за системные сбои устройств, оснащенных не жесткими дисками от Bosch, если подобные жесткие диски являются источником проблемы.

### Состав изделия

Процессор	
Процессор	Четырехъядерный процессор Intel Xeon X3430 (2,4 ГГц, кэш 8 МБ, 95 Вт)
Разъем	1
Кэш-память	1 кэш 2-го уровня на 8 МБ
Защита памяти	ECC, без буферизации
Макс. частота шины FSB	1333 МГц
Память	
Установленная память	4 ГБ, DDR3-1333 ECC без буферизации (2 по 2 ГБ)
Хранение	
Тип хранения	8 лотков: 3,5-дюймовые SATA
Установленные жесткие диски	16 ТБ, Hitachi, 2 ТБ SATA/300, 7200 об/мин, 32 МБ, 3,5-дюйма
RAID-плата SAS	RAID-плата SAS/SATA 2108— 8 внутренних портов/низкопрофильный PCI-E
Видеокарта	AMD FirePro V3900 1 ГБ, плоский корпус
Звуковая карта	Creative Sound Blaster PCI

Хранение	
Дисковод OS	Intel SSD 320 OVR, 80 ГБ (MLC)
Устройство записи DVD	Внутреннее

#### состояние системы

Семейство DIVAR IP 7000 поставляется полностью загруженным и полностью работоспособным с предварительно установленной операционной системой Microsoft и приложением Bosch (Windows Server 2008 R2, 64-разрядная версия), Bosch Video Management System, Bosch Video Recording Manager включая Video Streaming Gateway, Dynamic Transcoding.

#### Ограничения поддержки ONVIF

Запись на основе событий не поддерживается

Возможности аудио на некоторых камерах сторонних поставщиков поддерживаются не полностью, что может привести к результату недоступности аудиопотоков.

Поддержка TCP на камеры ONVIF не распространяется, поддерживается только протокол UDP

Формат M-JPEG не поддерживается

Для устройств Bosch всегда осуществляется запись VCA

Формат VCA недоступен только для камер ONVIF

### Техническое описание

Электрические характеристики 120 В перем. тока на входе	
Фактическая выходная мощность источника питания	256,44 Вт
КПД источника питания	88%
Потребляемая мощность (без жестких дисков)	291,41 Вт
Всего ВТУ/ч	994,59
Коэффициент мощности	0,95
Требование к вольтамперной характеристике входящего перем. тока	306,75 ВА

Электрические характеристики 240 В перем. тока на входе	
Фактическая выходная мощность источника питания	256,44 Вт
КПД источника питания	90%
Потребляемая мощность (без жестких дисков)	284,94 Вт
Всего ВТУ/ч	972,49
Коэффициент мощности	0,92
Требование к вольтамперной характеристике входящего перем. тока	309,71 ВА
<b>Механические характеристики</b>	
Форм-фактор	Монтаж в стойку 2НУ
Источник питания	740 Вт, «платиновый» уровень избыточности
Порты USB	4 порта USB 2.0
Сеть	Сеть с двумя контроллерами Intel® 82574L Gigabit
Размеры (В x Ш x Г)	89 x 437 x 648 мм
Масса	23,6 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	От +10 °С до +35 °С
Температура хранения	От -40 °С до +70 °С
Относительная влажность при работе	8–90% (без конденсации)
Относительная влажность при хранении	5–95% (без конденсации)

### Информация для заказа

#### **DIVAR IP 7000 2U, 8 жестких дисков**

Комплексная система записи, просмотра и управления для сетевых систем видеонаблюдения с поддержкой до 128 каналов с объемом хранения 8 x 2 ТБ.

номер для заказа **DIP-7082-8HD**

#### **DIVAR IP 7000 2U, без жестких дисков**

Комплексная система записи, просмотра и управления для сетевых систем видеонаблюдения с поддержкой до 128 каналов без жестких дисков  
номер для заказа **DIP-7080-00N**

#### **Дополнительные аксессуары**

##### **DLA-LDTK-200A**

Жесткий диск емкостью 2 ТБ  
номер для заказа **DLA-LDTK-200A**

#### **Вспомогательное оборудование для программного обеспечения**

##### **DIVAR IP - Professional Edition**

Основное расширение, 128 каналов макс.  
номер для заказа **MBV-BXPAN-DIP**

##### **DIVAR IP – 8-канальное расширение**

8-канальное расширение (камеры/декодеры)  
номер для заказа **MBV-XCHAN-DIP**

##### **DIVAR IP – расширение для рабочей станции**

Расширение на 1 рабочую станцию  
номер для заказа **MBV-XWST-DIP**

##### **DIVAR IP – расширение для цифрового видеорежистратора**

Расширение на 1 цифровой видеорежистратор  
номер для заказа **MBV-XDVR-DIP**

##### **DIVAR IP – расширение для клавиатуры CCTV**

Расширение на 1 клавиатуру  
номер для заказа **MBV-XKBD-DIP**

##### **DIVAR IP – расширение для поиска в архиве**

1 расширение Forensic Search; на одно устройство хранения (не для каждой камеры или декодера) требуется одна лицензия  
номер для заказа **MBV-XFOR-DIP**

##### **DIVAR IP – расширение на Mobile Video Service**

Расширение для мобильного видеосервиса  
номер для заказа **MBV-XMVS-DIP**

##### **DIVAR IP – соединение с матричным коммутатором Allegiant**

Лицензия Allegiant  
номер для заказа **MBV-FALG-DIP**

##### **DIVAR IP – соединение с ATM/POS**

Лицензия ATM/POS  
номер для заказа **MBV-FATM-DIP**

##### **Соединение с сервером DIVAR IP OPC для BIS**

Лицензия сервера OPC  
номер для заказа **MBV-FOPC-DIP**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru