



СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ SKAT LT 886



Этикетка ФИАШ.676312.001 ЭТ

Светильник аварийного освещения SKAT LT 886 непостоянного горения на базе тонких люминесцентных ламп T5 (цоколь G5) с повышенной светоотдачей и большим сроком службы.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

Технические характеристики

Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации: температура окружающей среды от +10 до +40°C, относительная влажность воздуха не более 90%, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

Лампы обеспечивают класс светораспределения «П», тип кривой силы света «М» по ГОСТ 17677.

Основные параметры и характеристики:


№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Количество ламп в устройстве	2
2	Номинальная мощность используемых ламп, Вт	6
3	Емкость батареи, Ач	1,6
4	Габаритные размеры, мм	280x85x80
5	Масса, кг, не более	0,95

Время работы светильника в резервном режиме зависит от степени заряда и фактической емкости АКБ, напряжения питающей сети, температуры окружающей среды, частоты и продолжительности использования в резервном режиме.

Для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать одну лампу.

Устройство и работа:

Назначение органов управления и индикации:



Светильник обеспечивает автоматический выбор одного из двух режимов работы с соответствующей индикацией:

- при наличии сети - режим «заряд» – включен индикатор «Charge»;
- при отсутствии сети - режим «заряд» - индикатор «Charge» не светится. Первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч.
- При падении напряжения на АКБ (глубокий разряд) происходит автоматическое отключение ламп

Внимание: Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения и использоваться в качестве обычного светильника не может.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Свидетельство о приемке

Светильник аварийного освещения SKAT LT 886

дата выпуска _____

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы качества

Отметки продавца

Продавец _____

Дата продажи « ____ » _____ 201__ г.

М.п.

ПО «БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 203-58-30; e-mail: ops@bast.ru www.bast.ru