

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговоритель рупорный двухполосный (ГР) МЕТА 7650, ФКЕС 425132.115, сертифицированный как оповещатель пожарный речевой (ОПР), предназначен для воспроизведения: речевых сообщений, музыкальных программ и специальных звуковых сигналов в составе стационарных звукоусилительных комплексов в помещениях и на открытом пространстве.

Громкоговорители могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 55°C и влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40°C.

Степень защиты громкоговорителя, обеспечиваемая оболочкой - IP 65.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№пп	Наименование параметра	Величина
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	50
2	Входная электрическая мощность (переключаемая), Вт	50 / 25 / 12.5 / 9 / 4.5
3	Входное электрическое напряжение, В	100
4	Входное сопротивление при соответствующей входной мощности, Ом	200 / 400 / 800 / 1111 / 2222
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	98
6	Уровень максимальной чувствительности в октавной полосе частот	103 дБ
7	Уровень звукового давления в речевой полосе частот (300-3500)Гц, на расстоянии 1 м, при соответствующей входной мощности, дБ	115 / 112 / 109 / 107 / 104
8	Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м, при соответствующей входной мощности, дБ	120 / 115 / 114 / 112 / 109
9	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	90-18000
10	Габариты, мм, не более	260x360x330
	Масса, кг, не более	4.0

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Громкоговоритель рупорный МЕТА 7650	1 шт.
2. Паспорт	1 шт.
3. Упаковка	1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ГР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ГР на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите ГР к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение ГР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ГР соблюдайте полярность их подключения.

4.4 Подайте сигнал и убедитесь в исправности ГР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ГР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ГР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ГР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ГР техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Громкоговоритель рупорный МЕТА 7650 соответствует техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 201 ____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com, meta@meta-spb.com

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ МЕТА 7650

ПАСПОРТ



Сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
№ С-РУ.ПБ.34.В.01659
срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д.68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-99-43, 320-99-44
e-mail: meta@meta-spb.com
<http://www.meta-spb.com>

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ